

Multi Analog Radio

飾れる多機能ラジオ

もしものために、いつもの場所に。



「マルチ アナログ ラジオ」は、非常時にも日常にも寄り添う一台

GRUS®

GRS303-SND

グルス マルチ アナログ ラジオ



インテリアになじむサンドカラーと、どこか懐かしさを感じさせるレトロなデザイン。ダイヤルを回すだけの感覚的な操作で、ラジオがすぐに起動します。懐中電灯・読書灯・SOSアラート・モバイル充電と、1台5役の多機能ラジオです。3.5mmミニジャックや手回し充電にも対応し、細部にまでこだわりました。日常でも、非常時でも、マルチに活躍する一台です。

機能

ラジオ FM / AM / SW (短波放送)、高輝度 懐中電灯、読書灯 (光源: 2.4W 高輝度 LED6灯)、SOSアラート (90dB / 10cmの距離)、モバイルバッテリー (スマホ約2回分、入力USB Type-C、出力USB Type-A)

受信周波数

FM : 76 - 108MHz (ワイドFM対応)、AM : 522 - 1665kHz、SW : 5.90 - 17.90MHz

電力

USB充電 (メイン)、単4形乾電池3本 (サブ)、手回し充電 (緊急時)、ソーラー充電 (サポート)

充電完了後動作時間

ラジオ: 最大音量再生時 約50時間、懐中電灯: 約44時間
※ご利用環境により異なる場合があります。目安としてご使用ください。



高輝度LEDの懐中電灯と読書灯に加え、スマートフォンの充電にも対応し、アウトドアとの相性も抜群です。防水はIPX3相当。PSEマークも取得済みで安心。本体への充電はUSB Type-C、スマートフォンへの給電はUSB Type-Aで行います。



PSEマーク

製品仕様

本体素材	ABS樹脂、鉄、シリコーンゴム	定格電圧	入力5V-1A 出力5V-1A
サイズ	約170×91.5×81.5mm (ロッドアンテナ52cm)	充電時間	約9時間 (USB Type-C)
重量	約540g	防水	IPX3 (カバーを付けた状態)
電源	10000mAhリチウムイオン電池 単4形アルカリ乾電池3本 (別売)	付属品	充電用ケーブル、取扱説明書、保証書
最大消費電流	500mA	JANコード	4582114309676
使用電圧	3.0V~4.2V	パッケージ	185 x 98 x 88mm (クラフト素材)
電源入力	USB Type-C 5V/1A	PSE認証NO.	WTX25X06141961
電源出力	USB Type-A 5V/1A	価格	オープンプライス
音声出力端子	φ3.5mm ミニジャック	生産国	中国

株式会社 インテック

東京都台東区上野3-2-4 サボン村上ビル4F

TEL 03-5817-0751 (平日 10:00 ~ 17:00)

E-MAIL : customer-contact@intec1998.co.jp

WEB : <https://intec1998.co.jp>

